



Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала Метель-Z

При работе с подавителем

При включении диапазона подавления связь прерывается в течении 1 + 2 минут.

Рекомендуется!! Устанавливать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги, электромагнитного излучения, тепла, экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны.

Не рекомендуется!! Использовать ближе 200 метров от базовой станции оператора сотовой связи.

Запрещено!!!! Демонтировать антенны во время его работы; ставить посторонние предметы на рабочий блок, закрывать вентиляционные отверстия на рабочем блоке. Кроме того, необходимо берегать от попадания на корпус и внутрь - влаги, едких газов, жидкости, насекомых.



Общее описание

Глушилка EaglePro Метель-Z - всеволновая, с большим радиусом действия, уровень "ПРОФИ", для информационной защиты от шпионской техники стационарных и мобильных объектов.

Шесть частотных диапазонов подавления, охватывающие все, используемые в настоящее время, каналы беспроводной мобильной связи.

GSM: 925 МГц - 965 МГц DCS/PHS: 1805 МГц - 1880 МГц

3G: 2110 МГц - 2170 МГц 4G: 2620 МГц - 2690 МГц

GPS и Глонасс: 1500 МГц - 1610 МГц

WiFi и Bluetooth: 2400 МГц - 2500 МГц

Глушилка сигналов "Метель-Z" гарантированно блокирует работу сотовых телефонов и планшетов; мобильного интернета GPRS, EDGE, 3G, 4G; навигаторов и трекеров слежения Глонасс и GPS; WiFi сети и Bluetooth.

Прибор использовать для:

- Защиты от несанкционированного получения злоумышленниками конфиденциальной информации с помощью шпионской техники - скрытых беспроводных микро видеокамер, микрофонов для прослушки, жучков - трекеров для слежения за автомобилем и человеком.

- Соблюдения требуемого "режима тишины" в общественных местах - учебных заведениях, местах культуры (музеи, театры ...) и прочие.

- На производственных и иных объектах, где использование мобильной связи ограничено, либо запрещено.

Шпионскую технику легче с помощью глушилки

заблокировать, чем обнаружить; а когда работает глушилка "Метель-Z" несанкционированный доступ, с помощью шпионских штучек, к личной и деловой жизни человека становится невозможен, никто не сможет получить компрометирующие данные против Вас и Ваших близких!!!!

Подавление сигналов мобильной связи может выполняться одновременно как на всех частотных диапазонах, так и избирательно, по одному или нескольким; что дает возможность настраивать работу под индивидуальные особенности объекта защиты. Так, во время совещания заглушить сотовую связь и мобильный интернет, WiFi и Bluetooth сети; а в движении GPS и Глонасс.

Для работы в автономном режиме у глушилки имеется встроенная литиево - ионная АБ емкостью 4000 мАч. Время работы на одной зарядке АБ до 90 минут (зависит от количества одновременно работающих диапазонов).

Рекомендуемое время первоначальной зарядки АБ 10 часов. В дальнейшем время дозарядки АБ значения не имеет, так как аккумулятор не обладает "эффектом памяти".

Предусмотрен режим одновременного подавления сигналов связи и зарядки АБ.

Для охлаждения прибора имеется мощный вентилятор. Во время работы глушилка не греется, ее не надо останавливать из-за рисков перегрева.

Рабочий блок - легкий и прочный, противоударный, выполнен из металлического сплава, надежно защищает прибор от внешних воздействий.

Глушилка сигналов связи "Метель-Z" собрана на заводе, на современном производственном оборудовании, по отработанной технологии из качественных комплектующих, квалифицированными специалистами!!!

Технические характеристики

6 частотных диапазонов подавления сигналов:

GSM: 925 МГц - 965 МГц DCS/PHS: 1805 МГц - 1880 МГц

3G: 2110 МГц - 2170 МГц 4G: 2620 МГц - 2690 МГц

GPS и Глонасс: 1500 МГц - 1610 МГц

WiFi и Bluetooth: 2400 МГц - 2500 МГц

Опционально, цифровые сигналы: GSM; DCS/PHS; 3G; 4G; GPS и Глонасс; WiFi и Bluetooth.

Радиус действия: 5+20 метров, эквивалентно "барьеру из электромагнитных помех" на площади до 78, 5 + 1200 м².

Аккумуляторная батарея: литиево - ионная, емкость 4000 мАч, до 90 минут работает без дозарядки (время зависит от количества одновременно работающих диапазонов подавления).

Источники зарядки АБ: от стационарной электросети 220 В, от электрической сети автомобиля 12/24 В через стандартный прикуриватель.

Предусмотрена одновременная зарядка АБ и работа по подавлению сигналов связи, в данном режиме время работы прибора не ограничено.

Условия эксплуатации: рабочий температурный диапазон -10 + 50 °C.

Антенны: штыри, 6 штук, внешние, всенаправленные.

Выходная мощность: 4 Вт.

Габариты 135 x 76 x 35 мм, масса 422 грамма, возможность использовать глушилку "Метель Z" как в стационарных условиях, так и в движении.

Как работать с глушилкой

Для работы с глушилкой не требуется специальных знаний и навыков. Перед началом эксплуатации требуется:

- Надежно соединить антенны в соответствии с цифрами на антенных и разъемах на рабочем блоке.

- Подсоединить зарядное устройство (адаптер питания) с сетевым разъемом DC 12 В, что на рабочем блоке прибора (в комплекте поставки есть два адаптера: 220 В и 12/24 В).

- С помощью адаптера питания подключить прибор к нужному источнику электрической энергии и зарядить АБ. При первоначальной зарядке рекомендуемое время не менее 10 часов. В дальнейшем, время дозарядки большого значения не имеет, аккумулятор полимерно-литиевый, не обладает "эффектом памяти".

- По окончании зарядки отсоединить прибор от источника электроэнергии, либо оставить включенным для работы, это значение не имеет. Далее, перевести переключатель питания в положение "ON - Включено".

- Включить требуемые диапазоны подавления: №1 - GSM; № 2 - DCS/PHS; №3 - 3G; № 4 - GPS и Глонасс; № 5 - 4G; №6 - WiFi и Bluetooth.

При включении частотных диапазонов загорается индикатор с номером антенны.

Далее, работа прибора происходит в автоматическом режиме, каких-либо дополнительных действий по настройке не требуется.

Для максимального радиуса действия антенны должны находиться в вертикальном положении.

Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.

- Антенны - 6 шт.

- Адаптер питания на 220 В - 1 шт.

- Адаптер питания, автомобильная зарядка на 12/24 В - 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат

Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

Программа беспроblemного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.